

LECTEUR ÉTROIT HAUTE SÉCURITÉ

BADGES RFID & SMARTPHONES NFC



13.56 MHz



NFC



TTL
RS485



Résistant
à l'eau
EQ IP65



Anti-vandalisme
IK10



YOUR LOGO

- Impression de votre logo
- 2 LEDs multicolores paramétrables
- Couleurs de coque
- Personnalisation « Skin effect »



Supporté par



Supporté par



Smart Physical Access Control

Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès, l'Architect® One est un lecteur de badges RFID et de smartphones NFC extrêmement compact pour un montage sur profil étroit.

DESIGN ÉPURÉ POUR UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Le lecteur étroit est conçu pour être installé dans des espaces nécessitant un faible encombrement : montants de porte, pots d'encastrement électrique étroits, portes coulissantes, couloirs de contrôle d'accès rapides, ascenseurs.

Son design optimisé assure une parfaite intégration, quel que soit l'environnement d'installation et sans entretien (y compris sur métal). Le câble débrancheable et le socle de montage facilitent son installation.

Bienvenue dans la haute sécurité

Le lecteur supporte les dernières technologies sans contact RFID MIFARE® DESFire® EV2 & EV3 avec les nouveaux dispositifs de sécurisation des données :

- **Secure Messaging EV2** : protection contre les attaques par entrelacement et par rejeu.
- **Proximity Check** : protection contre les attaques relais.

Il permet d'utiliser des algorithmes de sécurité publics (3DES, AES, RSA, SHA...) reconnus par les organismes spécialisés et indépendants dans la sécurité de l'information (ANSSI & FIPS).

MEILLEURE AUTOPROTECTION DU MARCHÉ

Le système breveté de détection d'arrachement par capteur de mouvement protège les données sensibles en permettant d'effacer les clés d'authentification.

Contrairement aux solutions existantes du marché, la fiabilité de l'accéléromètre évite tout contournement du système.

TECHNOLOGIES OUVERTES POUR UNE INTÉGRATION FACILE

Le lecteur est compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès et accepte de multiples interfaces et protocoles (Wiegand, Data/Clock, SSCP® et OSDP™).

À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Conçu pour repousser les limites, le design du lecteur Architect® One lui confère une grande robustesse en environnements difficiles (niveau IP65) ainsi qu'un haut niveau de résistance au vandalisme (certifié IK10).

NOS OFFRES SÉCURITÉ

- **Easyline** : lecteurs et badges préconfigurés et programmés, prêts à être utilisés.
- **Expert line** : vous programmez en parfaite autonomie vos lecteurs et badges avec les outils de configuration intuitifs.
- **Individual line** : nous proposons une large gamme de services Premium de configuration et de personnalisation de vos lecteurs et identifiants selon vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES

Fréquences porteuses / Normes	13,56 MHz : ISO14443 types A et B, ISO18092
Compatibilités puces	MIFARE® Ultralight® & Ultralight® C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE® DESFire® 256, EV1, EV2 & EV3, cartes de santé CPS3, NFC (HCE), PicoPass® (CSN uniquement), iCLASS™ (CSN uniquement*), cartes ministérielles (AGENT, CIMS...), aviation civile (STITCH)
Modes	Lecture seule CSN, pré-configurée (Easyline - PC2) et sécurisée (fichier, secteur) / Piloté par protocole (lecture écriture)
Interfaces & protocoles de communication	Sortie TTL Data/Clock (ISO2) ou Wiegand (option communication chiffrée - S31) / Sorties RS485 (option chiffrée - S33) avec protocoles de communication sécurisés SSCP® v1 & v2 ; OSDP™ v1 (en clair) et v2 (sécurisée SCP)
Compatibilité décodeurs	Compatible avec l'interface EasySecure (communication chiffrée) et les interfaces EasyRemote et RemoteSecure (architectures transparentes)
Distances de lecture**	Jusqu'à 6 cm avec un badge MIFARE® DESFire® EV2 ou Classic
Indicateur lumineux	2 LEDs RVB - 360 couleurs ▲ ▲ ▲ Configurable par badge RFID, logiciel ou piloté par commande externe (0V) selon interface
Indicateur sonore	Buzzer intégré avec intensité configurable Configurable par badge RFID, logiciel ou piloté par commande externe (0V) selon interface
Consommation / Alimentation	130 mA/12 VDC Max / 9 VDC à 15 VDC
Connectique	2 variantes : A - câble soudé 3 m / B - câble avec connecteur débrochable 3 m
Matériaux	ABS-PC UL-V0 (noir) / ASA-PC-UL-V0 UV (blanc)
Dimensions (h x l x p)	111,5 x 42,2 x 22 mm (tolérance générale suivant standard ISO NFT 58-000)
Températures de fonctionnement	- 30°C à + 70°C
Fonction anti-arrachement	Détection arrachement par accéléromètre avec possibilité d'effacement des clés (breveté) et/ou message au contrôleur
Protection / Résistance	Niveau IP65 (hors connectique) - Électronique tropicalisée selon norme CEI NF EN 61086 - Résistant aux intempéries, à l'eau et aux poussières / Humidité : 0 - 95% / Structure renforcée anti-vandale certifiée IK10
Montage	Murale en applique, sur montants de porte et sur pots électriques étroits (perçage 32 mm x 2) Montage sur tout type de support y compris sur métal sans spacer
Certifications	
Codes Articles	Lecture seule numéro de série - TTL ARC1-R31-X/103-xx/y Lecture seule MIFARE® Classic sécurisée - TTL ARC1-R31-X//PH1-xx/y Lecture seule pré-configurée Easyline - Wiegand ARC1-R31-B/PC2-3x/y Lecture seule sécurisée - TTL ARC1-R31-X//PH5-xx/y Lecture seule sécurisée / Secure Plus - TTL ARC1-S31-X//PH5-xx/y Lecture seule sécurisée - RS485 ARC1-R33-X//PH5-7AB/y Lecture seule sécurisée / Décodeur EasySecure - RS485 ARC1-R33-X//PH5-7AA/y Lecture seule sécurisée / Secure Plus - RS485 ARC1-S33-X//PH5-7AB/y Lecture seule sécurisée / Secure Plus / Décodeur EasySecure - RS485 ARC1-S33-X//PH5-7AA/y Lecture seule sécurisée / Décodeur EasyRemote - RS485 ARC1-R33-X//PH5-7BB/y Piloté par protocole SSCP® v1 - RS485 ARC1-W33-X//PH5-7AA/y Piloté par protocole SSCP® v2 - RS485 ARC1-W33-X//PH5-7AD/y Piloté par protocole SSCP® v1 / Décodeur RemoteSecure - RS485 ARC1-W33-X//PH5-7BB/y Piloté par protocole SSCP® v1 / Décodeur RemoteSecure adressable - RS485 ARC1-W33-X//PH5-7BC/y Piloté par protocole OSDP™ v1 & v2 - RS485 ARC1-W33-X//PH5-7OS/y
X = variante connectique (A : câble - B : câble débrochable) y : couleur coque (1 : noir - 2 : blanc)	

IDENTIFIANTS ET OUTILS ERGONOMIQUES DE GESTION



Badges ISO & porte-clés 13,56 MHz



Smartphones NFC avec application STid Mobile ID®



Plaque d'embellissement / Bouclier / TBLOCK / Spacers / Décodeurs...



Kit de programmation SECard et les protocoles SSCP® v1 & v2 et OSDP™

* Nos lecteurs lisent uniquement le numéro de série / UID PICO1444-3B de la puce iCLASS™. Ils ne lisent ni les protections cryptographiques iCLASS™ ni le numéro de série / UID PICO 15693 de HID Global.

**Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l'antenne, dépendant de la configuration de l'antenne, de l'environnement d'installation du lecteur, de la température, de la tension d'alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

Mentions légales : STid, STid Mobile ID®, Architect® et SSCP® sont des marques déposées de STid SAS. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés - Ce document est l'entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d'apporter des modifications sur le présent document et/ou d'arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles.